

הדרכה למשתמש

- חיוג דרך ספרייה ציבורית (250 מס').  
אופן השימוש: הקש \*7 ואת מס' תא הזיכרון בספרייה (000...249).  
לדוגמא: לחיוג למס' שנמצא בתא זיכרון מס' 10 הקש  
\*7,010
- תכנות ספרייה ציבורית.  
אופן השימוש: הקש \*92 הקש את מס' תא הזיכרון (000...249) הקש "9" (לקו חוץ) ואת המס' המבוקש.  
לדוגמא: הכנסת מס' שרות המטאורולוגי לתא זיכרון מס' 11 .  
\*92,011,9,9663355  
חיוג דרך ספרייה פרטית (5 מס').  
אופן השימוש: הקש \*7\* ואת מס' תא הזיכרון בספרייה (0...4).  
לדוגמא: חיוג למס' שנמצא בתא זיכרון מס' 3 .  
\*7\*3
- תכנות ספרייה פרטית  
אופן השימוש: הקש \*92\* הקש את מס' תא הזיכרון (0...4) הקש "9" (לקו חוץ) ואת המס' המבוקש.  
לדוגמא: הכנסת מס' שרות המטאורולוגי לתא זיכרון מס' 2 .  
\*92\*,2,9,9663355
- כריזה לטלפון חכם.  
אופן השימוש: הקש \*80 ואת מס' השלוחה (חכמה בלבד).  
לדוגמא: על מנת לכרוז לשלוחה מס' 12 .  
\*80,12
- חנייה (10 תאי חנייה).  
אופן השימוש: הקש \*56 ואת מס' התא (0...9).  
לדוגמא: הכנסת שיחה חיצונית לתא חנייה מס' 3 .  
\*56,3
- משיכת שיחה מחנייה.  
אופן השימוש: הקש #56 ואת מס' התא (0...9).  
לדוגמא: משיכת שיחה חיצונית מתא חנייה מס' 3 .  
#56,3
- לקט שיחות מקב' משותפת.  
אופן השימוש: הקש \*57 על מנת למשוך שיחות מאותה קבוצה.  
לדוגמא: לקט שיחה משלוחה מצלצלת (באותה קבוצה).  
66
- לקט שיחות משלוחה מסוימת (ללא קשר לקב').  
אופן השימוש: הקש \*59 ואת מס' השלוחה .  
לדוגמא: לקט שיחה משלוחה 15 (מצלצלת ללא קשר לקבוצה).  
\*59,15
- עקוב אחרי גורף.  
אופן השימוש: הקש \*11 ואת המס' המבוקש (למס' חיצוני יש להוסיף "9").  
לדוגמא: עקוב לטלפון נייד שמספרו 0581231234  
\*11,9,0581231234
- ביטול עקוב  
אופן השימוש: הקש #11 לביטול עקוב
- עקוב אחרי באין מענה  
אופן השימוש: הקש \*14 ואת מס' השלוחה/קבוצה המבוקשת.  
לדוגמא: עקוב באין מענה לשלוחה 19 .  
\*14,19
- ביטול עקוב באין מענה

אופן השימוש: הקש #14 לביטול עקוב אחרי באין מענה.

נא לא להפריע .  
אופן השימוש: הקש \*97 על מנת לא לקבל שיחות.

ביטול נא לא להפריע  
אופן השימוש: הקש #97 לבטל מצב זה.

אפשר שיחה ממתינה.  
אופן השימוש: הקש \*87 על מנת לקבל איתות שיחה ממתינה.

ביטול שיחה ממתינה  
אופן השימוש: הקש #87 על מנת לא לקבל איתות שיחה ממתינה.

העברת המרכזייה לשרות לילה .  
אופן השימוש: הקש \*44 ואת הסיסמא (31994).

ביטול שרות לילה  
אופן השימוש: הקש #44 ואת הסיסמא (31994).

### Room Monitor (Babyphone)

אופן השימוש: הרם שפופרת הקש \*88 מהשלוחה שעליה אנו רוצים לבצע Room Monitor והשאר את השפופרת במצב פתוח (בעת סגירת השפופרת Room Monitor יופסק).  
חייג אל השלוחה (השלוחה לא תצלצל) ואז תשמע את מה שקורה בקרבת מכשיר הטלפון.

ועידה בשלוחה רגילה (שלושה משתתפים).

אופן השימוש: חייג למשתמש הראשון הקש איתות (Flash) חייג למשתמש השני ולאחר \*3.

\*\*\* בשלוחה חכמה ועידה תתבצע ע"י לחצני ניווט.

תכנות חיוג מהיר בלחצן (טלפון חכם).

אופן השימוש: הקש \*91 בחר לחצן הקש פעמיים על אישור הקש מס' מבוקש {שלוחה/מס' חיצוני (יש להוסיף "9" למס' חיצוני)}, הקש אישור לסיום.

לדוגמא: תכנות שלוחה מס' 16 בלחיצן רביעי משמאל. - הקש \*91 לחץ על הלחיצן המבוקש הקש פעמיים על לחיצן אישור הקש את המס' 16 ולסיום הקש על מקש אישור.